

GUIDA RAPIDA ALLA CONFIGURAZIONE

Collega l'alimentazione alla tua unità Driver

Un elettricista qualificato di livello 2 deve collegare il Driver alla rete elettrica. È possibile collegare fino a 80 barre PACE al Driver 8 Pro e 40 barre al Driver 4 Pro. Si consiglia un interruttore automatico (MCB) tipo C da 32A dedicato (a seconda delle dimensioni dell'installazione).

Una volta che il Driver riceve alimentazione dalla rete, il LED rosso sul lato destro dell'unità Driver si accenderà.

Installa l'antenna Wi-Fi sulla parte superiore del Driver.



Collegamento delle barre PACE

I cavi di avvio avranno una presa con linguette per bloccarsi nel Driver. Ogni uscita può alimentare fino a 10 barre PACE. Le sequenze di illuminazione sono configurate per questo massimo e il Driver non emetterà alcun dato se questo limite viene superato, a meno che non sia stato specificato in precedenza.

Quando colleghi le barre PACE tra loro, utilizza il Kit di Giunzione incluso per bloccarle. Questo garantirà che nessuna barra PACE si allenti durante l'installazione o la regolazione.



Connessione della tablet al Driver

Accendi la tablet e l'app LEDSnaps si avvierà automaticamente. L'app si sincronizzerà automaticamente con il Driver dopo alcuni istanti.

Ora che sei connesso al Driver, verrà visualizzata la schermata principale.



⚠ Guida all'Installazione del Cavo di Sicurezza ⚠

Con ogni Kit per Soffitto Sospeso Esistente, verranno forniti anche un cavo di sicurezza, un occhiello di sollevamento e una vite M4. Questi devono essere montati nel canale centrale sul retro del profilo e regolati al centro della barra PACE.

Stringere l'occhiello di sollevamento per mantenerlo in posizione e far passare il cavo di sicurezza attraverso l'occhiello. Quindi, avvolgere il cavo attorno alla struttura della griglia del soffitto sospeso e avvitare completamente la chiusura. Questo fornirà protezione in caso di guasto della clip a forbice.

I nostri cavi di sicurezza sono testati e certificati per sostenere un peso di 4 kg.

***Se hai consultato il nostro team per il tuo progetto, verrà fornito uno schema elettrico. Ti preghiamo di consultarlo durante l'installazione.**

****Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale Utente o contattarci per supporto tecnico.**