

GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

Connect power to your Driver unit

Un électricien qualifié de niveau 2 doit connecter votre driver à l'alimentation secteur. Jusqu'à 80 barres PACE peuvent être connectées au Driver 8 Pro et 40 barres au Driver 4 Pro. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur MCB type C 32A (selon la taille de l'installation).

Une fois que le driver reçoit l'alimentation secteur, la LED rouge située sur le côté droit de l'unité s'allumera.

Installez votre antenne Wi-Fi sur le dessus du driver.



Connexion de vos barres PACE

Vos câbles de démarrage sont équipés d'une prise avec broches permettant de se verrouiller sur le driver. Chaque sortie peut alimenter jusqu'à 10 barres PACE. Les séquences d'éclairage sont configurées pour ce maximum et le driver ne transmettra aucune donnée si ce nombre est dépassé, sauf indication contraire préalable.

Lors de la connexion de chaque barre PACE, utilisez le kit de raccordement fourni pour verrouiller les barres entre elles. Cela garantit que chaque barre PACE ne se détache pas pendant l'installation ou les réglages.



Connexion de la tablette à votre driver

Allumez la tablette et l'application LEDSnaps démarrera automatiquement. Après quelques instants, l'application se synchronisera automatiquement avec le driver.

Maintenant que vous êtes connecté au driver, l'écran d'accueil s'affiche.



⚠ Guide d'installation du câble de sécurité ⚠

Avec chaque kit pour plafond suspendu existant, un câble de sécurité, un écrou à œil de levage et un boulon M4 sont également fournis. Ces éléments doivent être installés dans le canal central à l'arrière du profil, puis ajustés au centre de la barre PACE.

Serrez l'écrou à œil de levage afin de le maintenir en place et passez le câble de sécurité dans l'anneau. Enroulez ensuite le câble autour du châssis de la grille du plafond suspendu et vissez complètement le mousqueton. Cela permet d'assurer une protection en cas de défaillance du clip à ciseaux.

Nos câbles de sécurité sont testés et certifiés pour supporter un poids de 4 kg.

*** Si vous avez consulté notre équipe concernant votre conception, un schéma de câblage sera fourni. Veuillez vous y référer lors de l'installation.**

**** Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou nous contacter pour une assistance technique.**